

# 補足説明書

このたびは日立のシステム装置 FLORA/Prius シリーズ(以下、パソコン)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様のネットワーク環境において、10Mbps または 100Mbps のリピーターHUB(シェアードHUB)をご使用の場合、通信が正常に行われなことがあります。この場合、「スイッチングHUB」のご利用をお勧めします。

「スイッチングHUB」ではなく、10Mbps または 100Mbps のリピーターHUB(シェアードHUB)をご使用される場合は、装置添付の『FLORA/Prius 用 LAN ドライバ CD-ROM』から、LAN ドライバーをインストールしてください。

## 対応機種

- ・ FLORA 310W DA5
- ・ FLORA 310W DA6
- ・ FLORA 330W DG4
- ・ Prius Deck J モデル(PCF-DS79J2)

## LAN ドライバーのインストール手順

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 添付の『FLORA/Prius 用 LAN ドライバ CD-ROM』を CD/DVD ドライブに入れる。
- 3 [スタート]ボタン - [ファイル名を指定して実行]をクリックし、「名前」に f:¥setup.exe と入力し[OK]ボタンをクリックする。  
[REALTEK Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 用の InstallShield ウィザードへようこそ]画面が表示される。

### [ヒント]

- ・ f は、CD/DVD ドライブ名です。

- 4 [次へ]ボタンをクリックする。  
ファイルがコピーされ、[InstallShield ウィザードの完了]画面が表示される。
- 5 [完了]ボタンをクリックする。
- 6 CD/DVD ドライブから『FLORA/Prius 用 LAN ドライバ CD-ROM』を取り出してから、パソコンを立ち上げ直す。
- 7 本書「インストール後の確認」の手順に従いドライバーのバージョンを確認する。

## インストール後の確認

LAN ドライバーのインストール後、正しくインストールできたか確認するため、LAN ドライバーのバージョンを確認してください。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、「Administrator」または、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [コントロールパネル]から[システム]アイコンをダブルクリックする。  
[システムのプロパティ]画面が表示される。

### [ヒント]

・Windows XP の場合、[コントロールパネル]に[システム]アイコンが表示されていないときは、[クラシック表示に切り替える]をクリックすると表示されます。

- 3 [ハードウェア]タブ-[デバイスマネージャ]をクリックする。  
[デバイスマネージャ]画面が表示される。
- 4 [ネットワークアダプタ]-[Realtek RTL 8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC]をダブルクリックする。  
[Realtek RTL 8169/8110 Family Gigabit Ethernet NICのプロパティ]画面が表示される。

### [ヒント]

・[ネットワークアダプタ]に[Realtek RTL 8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC]が表示されていないときは、ドライバーが正しくインストールされていません。本書の「LAN ドライバーのインストール手順」に従い、ドライバーをインストールしてください。

- 5 [ドライバ]タブのバージョンを確認する。  
バージョン : 5.613.430.2004